



Beschreibung

Automatische Stern-/Dreieck-Schalter werden zur Schaltung größerer Elektromotoren verwendet.

Geprüft gemäß:

- EN 60947
- IEC 60439-1
- IEC 60947-4-1
- VDE 0660-102

Y-D-Motorstarter kann für Gram-Ventilatoren Typ VE und RV ab 5,5kW angewandt werden.

Technische Spezifikationen:

Bedienung:	Auf dem Frontpaneel des Motorstarters befindet sic: - Druckschalter für Start - Druckschalter für Stop
Versorgung:	3 x 400 VAC 3 Phase + N + PE
Max. Startzeit:	30 Sek.
Frequenz:	Nennfrequenz 50 / 60 Hz
Steuerspannung :	230 VAC
Plazierung:	Darf nicht in explosionsgefährdeten Bereichen montiert werden.

[kW]	Höhe	Breite	Tiefe	Temperatur (Betrieb)	Schutzart
3 - 30	348	186	176	-5°C - 40°C	IP65

Bestell-Nr.	[kW]	Thermorelais* [Amp.]
09 222 000	5,50	5,5 - 8,0
09 223 000	7,50	7,0 - 10,0
09 224 000	11,00	9,0 - 13,0
09 225 000	15,00	12,0 - 18,0
09 226 000	18,50	17,0 - 25,0
09 227 000	22,00	17,0 - 25,0
09 228 000	30,00	23,0 - 32,0

* Nennstrom x 0,58 = Thermorelais