


Billede	Beskrivelse	Varenr.
	“Smart Power” kraftudtag type SPKU med indbygget trafo Med indbygget automatik til aut. start/stop funktion af f.eks. ventilatorer og motorsjæld til procesudsugning.	
	Driftspænding:	110 - 230V AC
	Efterløbstid:	Justerbar mellem 2 sek. og 4 min.
	Følsomhed:	0,5 - 60 ampere
	Relæ-udgang:	Potentialefrit. 2 sæt (1 slutte / 1 skifte)
	Kapsling:	IP 44
	Føleprincip:	Flux-måling (ændring i magnetfelt)
	Størrelse:	16 ampere med indbygget trafo
	16 ampere med indbygget trafo og 230V udtag	09 178 050
	32 ampere med indbygget trafo	09 179 000
	63 ampere med indbygget trafo	09 180 000

SMART POWER BOX

TYPE SPB



Beskrivelse Smart Power Box

Styringen Smart Power Box for automatisk start/stop af eksterne komponenter.

Opbygning

- Indbygget i plastkapsling: IP 65
- Forsynet med touch-folie og diode på front
- Integreret 230VAC/24VDC-transformer
- Kan aftaste potentialfrie signaler fra eksterne enheder via 24V-kontaktsæt
- Kan aktivere eksterne enheder med hhv. 24VDC eller 230VAC (max. 400W)
- Indbygget forsinket frakobling: justerbar mellem 1 sek. - ca. 4 min.
- Indbygget sikring for forsyningspænding: 2 Amp.

Anvendelse

- Smart Power Box kan anvendes som start/stop-styring i forbindelse med micro-switch/potentialfrie kontakter på diverse spjæld og maskiner, hvorfra der ønskes central start/stop af motorstyring, spjæld el. lign., som kan aktiveres enten potentialfrit, 24VDC eller 230VAC. Styring kan overstyres via trykknop på folie-front.

Teknisk data:	
Kapsling:	IP65
Forsyningspænding	230V AC
Efterløbstid:	Justerbar mellem 1 sek. og ca. 4 min.
Relæ-udgang:	Dobbelt sluttet. Enkelt bryde. Potentialfri. Max belastning 250 V 5A
Permanent 230 V udgang:	Max. belastning 400 watt. Forsikret med 2 Amp. sikring
Varenr.	09 181 000